S2
Staubsauger

Artikelcode	Stromspannung
S201-EU	230 V, 50 Hz

Technische Daten	
Motor	2×1200 W
Stromstärke	9.8 A
Luftstrom	400 m^3h
Vakuum	22 kPa
Vorfilter	Konisch, aus Polyester
Vorfilteroberfläche	3 m2
HEPA-Filter	H13
HEPA-Filteroberfläche	2,4 m2
Jet-Puls-Filterreinigung	Ja
Staubsammlung	Longopac

Physikalische Parameter	
Gewicht	52 kg
Größe	761×547×1300 mm

Kopplung mit Von Arx-Maschinen	
Mit VA 10 L	Mit FR 200

Ausgestattet mit
2-stufige industrielle Bypass-Motoren
Konischer Polyester-Vorfilter
Hepa13-zertifizierter Hepa-Filter
Jet-Puls-Filterreinigung
7,5 m 2"-Schlauch
Absaugrohr 2" -3-teilig
Bodendüse mit Gummiwischer
Longopac-Staubsammlung

Ersatzteile

Konischer Vorfilter - 7500016	Hepa-Filter - 7500000	Longopac – 7500017
Longopac-Halter – 7000016	**Absaugrohr 2" - 3-teilig – 7500142**	**Bodendüse - 7500143**
Gummiwischer, Paar - 7509996	**Schlauchendmanschette 2 Zoll – 7500018**	**Schlauchverbinder D51 mit V-Dichtung - 800161**
Schlauchset D50 mm x 7,5m- 7001064	**Vordere Rollen – 7500165**	**Hinterräder - 7500014**
Sanftanlauf 230 V – 7500172	**Sanftanlauf 120 V – 7500196**	**Sanftanlauf 230 V S3 - 7500137**
Motor 230 V - 7500020	**Motor 120 V - 7500168**	**Ein-/Ausschalter – 7500001**